



DISK-2

Руководство пользователя



БЫСТРЫЙ СТАРТ

Сканируйте QR-код

или откройте ссылку:

murph.ru/start

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Первый запуск murph. DISK-2

Лёгкий USB-диктофон с режимом VOR

1

Зарядите DISK-2

Подключите к USB-порту или источнику 5 В / 1 А и дождитесь полного заряда.

2

Выберите режим

Используйте переключатель OFF / VOR / REC: REC для постоянной записи, VOR для активации голосом.

3

Сохраните файл

Верните переключатель в OFF и дождитесь окончания сохранения перед подключением к компьютеру.

Перед важной записью

- Полностью зарядите устройство и проверьте свободную память.
- Сделайте короткую тестовую запись и убедитесь, что файл сохранился.
- Не закрывайте отверстие микрофона рукой, одеждой или креплением.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запись и работа с файлами

Компактный диктофон в формате USB-накопителя с обычной записью, активацией голоса и отдельной проверенной настройкой FACTORY.TXT.

Режимы REC и VOR

REC ведёт обычную непрерывную запись. VOR реагирует на звук и подходит только после теста в реальных условиях.

Для важной встречи безопаснее заранее проверить чувствительность и наличие сохранённого файла.

Подключение по USB

Остановите запись, снимите защитный колпачок и подключите диктофон к компьютеру.

Скопируйте важные WAV-файлы и безопасно извлеките накопитель.

Настройка FACTORY.TXT

Для DISK-2 используется только FACTORY.TXT. Не применяйте файлы настроек от других моделей.

Сохраните резервную копию и следуйте отдельной инструкции; в Windows 11 используйте Блокнот и Ctrl+S.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УХОД

Приложение, настройки и безопасность

Используйте только способы, подтверждённые для этой модели.

Работа без приложения

Эта модель не подключается по Bluetooth. Остановите запись, перенесите файл на компьютер и загрузите его в браузерный сервис murph.

Отдельная инструкция по настройке

Открыть инструкцию по FACTORY.TXT

<https://murph.ru/guide/factory>

Не смешивайте служебные файлы и команды разных моделей.

Безопасность и сохранность данных

- Используйте подходящий кабель и питание 5 В; не применяйте режим 9 В без прямого разрешения.
- Не отключайте питание во время сохранения файла.
- Создавайте резервные копии до удаления, форматирования или изменения служебных файлов.
- Учитывайте применимые правила уведомления и согласия на аудиозапись.

СПРАВОЧНИК

Характеристики и параметры

Параметры подтверждены карточкой характеристик; FACTORY.TXT сохранён как отдельная модельная инструкция.

Размер	70 × 20 × 8 мм
Вес	8 г
Материал	ABS
Аккумулятор	200 мА·ч
Вход	5 В / 1 А
Разъём	USB
Формат	WAV
Частота	48 кГц
Битрейт	32-1536 Кбит/с
Цвет	чёрный
Экран	нет
Bluetooth	нет
Магнитное крепление	нет
Приложение	не требуется

Ссылки и помощь

Быстрый старт: <https://murph.ru/start>

Веб-инструкция: <https://murph.ru/guide/murph-disk-2>

Поддержка: <https://murph.ru/support>